

HEADSET BLUETOOTH
CON BASE RICARICA

MANUALE D'USO
Art. XDGTK2

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

EARPHONES BLUETOOTH

CAVO AUDIO 3.5MM

CAVO RICARICA TYPE-C

CAVO FIBRA OTTICA

BASE DI RICARICA

MANUALE D'USO

PANORAMICA PRODOTTO

Auricolari bluetooth:
1. Interruttore ON/OFF
2. Indicatore luminoso a LED
3. Pulsanti multifunzione
4. Pulsante di aumento del volume
5. Pulsante di diminuzione del volume
6. Pulsante muto
7. Microfono
8. Interfaccia di ricarica TYPE-C

Base di ricarica:
1. Interruttore ON/OFF
2. Perno a molla del contatto di ricarica degli auricolari
3. Pulsante multifunzione
4. Spia luminosa
5. Interfaccia di ricarica TYPE-C
6. Interfaccia audio in fibra ottica
7. Interfaccia RCA 3.5

DML S.p.A.
Via Emilia Levante, 30/a
48018 Faenza (RA) Italy
www.xd-enjoy.com

Accoppiamento Bluetooth
Seguire i passaggi (assicurarsi che la funzione Bluetooth del dispositivo di riproduzione musicale sia attiva e in grado di essere ricercata)
1. **Accensione:** dopo aver portato il pulsante di accensione/spengimento sull'estremità ON, l'accensione entra nello stato di associazione e le luci rossa e blu lampeggiano alternativamente. **(Nota:** la cuffia può entrare automaticamente nello stato di accoppiamento dopo l'accensione se non c'è riconnessione. Poiché la cuffia può riconnettersi automaticamente con l'ultimo dispositivo che hai accoppiato. Per riconnetterti, devi solo accenderlo.)
2. Attivare la funzione Bluetooth e cercare "XDGTK2" facendo riferimento alle istruzioni del telefono.
3. Fare clic manualmente su "XDGTK2" per connettersi. Una volta eseguito l'accoppiamento con successo, l'indicatore blu lampeggia lentamente.
Risposta alle chiamate in arrivo
Fare clic una volta sul "tasto multifunzione" per rispondere a una chiamata in arrivo.
Suggerimento: poiché alcuni smartphone per impostazione predefinita rispondono alle chiamate tramite il proprio ricevitore, fare riferimento alle istruzioni del telefono e impostarlo sul telefono.

Terminare la chiamata in corso
Fare clic una volta sul "tasto multifunzione" per terminare la chiamata in corso.
Rifiutare le chiamate in arrivo
Quando si effettua una chiamata in arrivo, tenere premuto a lungo il "tasto multifunzione" per 1 secondo per rifiutare la chiamata.
Ultimo numero chiamato
Una volta connesso, fare doppio clic sul "tasto multifunzione" per effettuare l'ultima chiamata effettuata dal telefono
Modalità silenziosa (in modalità chiamata)
Fare clic sul pulsante "Mute" per disattivare il microfono e fare nuovamente clic sul pulsante "Mute" per disattivare l'audio del microfono.
Controllo della musica
1. Riproduci/Pausa: premere brevemente il "tasto multifunzione";
2. Brano precedente: premere a lungo V+ per selezionare il brano successivo;
3. Brano successivo: premere a lungo V - per selezionare il brano precedente;
4. VOL+: premere brevemente V+ per aumentare il volume;
5. VOL -: premere brevemente V - per diminuire il volume.

Funzionamento della funzione di base
Accensione: inserire il cavo di ricarica USB TYPE-C nell'interfaccia di ricarica della base XDGTK2 per fornire alimentazione. Ruotare il pulsante "On/Off" sull'estremità ON e la base di ricarica si accenderà (quando il dispositivo non è associato, entrerà automaticamente in modalità di associazione e, quando è presente un record di associazione, entrerà in modalità di riconnessione). Dopo che la base e gli auricolari sono accesi, non è necessaria alcuna operazione e possono connettersi automaticamente tra loro.
A. Cancella associazione della base: quando la base è accesa, tenere premuto il tasto multifunzione per 5 secondi per accedere all'associazione e fare doppio clic sul tasto multifunzione in modalità di associazione. A questo punto, entrambe le luci rossa e blu si accenderanno per 3 secondi e la base verrà cancellata correttamente.
B. Accoppiamento di base e auricolari: dopo che la base è stata cancellata con successo, entrerà automaticamente nello stato di accoppiamento. Gli auricolari XDGTK2 che devono essere associati verranno accesi ed entreranno in modalità di associazione, e la base e gli auricolari si accoppieranno e si connetteranno automaticamente.

C. Collegamento della base: dopo che la base è stata collegata correttamente al prototipo XDGTK2 che deve essere associato, la luce tra la base e l'auricolare lampeggia in blu e rimane accesa. A questo punto, fai doppio clic sul pulsante multifunzione sulla base e le luci rossa e blu sulla base lampeggeranno 5 volte contemporaneamente, indicando che l'operazione di collegamento è andata a buon fine. Al termine dell'operazione, la base verrà slegata dagli auricolari XDGTK2 originali e collegata ai nuovi auricolari XDGTK2.
***Nota:** si consiglia di sostituire l'operazione di rilegatura. Solo quando l'auricolare XDGTK2 è danneggiato e deve essere sostituito con un altro auricolare XDGTK2, eseguire l'operazione di slegatura e riassociazione.
Spegnimento:
1. Nello stato di avvio, ruotare il pulsante "On/Off" in posizione OFF;
2. Scollegare il cavo di ricarica e spegnere la base di ricarica.
***Nota:** la base può essere accoppiata solo con le cuffie XDGTK2 e non può essere accoppiata con altre cuffie.

Utilizzo del cavo audio da 3,5 mm:
1. Inserire il cavo di ricarica USB TYPE-C nell'interfaccia di ricarica della XDGTK2 per accenderla, quindi accendere l'alimentazione ruotando il pulsante di accensione/spengimento sull'estremità ON. Inserisci un'estremità del cavo audio da 3,5 mm nel dock di ricarica e l'altra estremità nella TV, nel telefono o nel computer. In questo momento, il telefono, il computer o la TV sta riproducendo musica e le cuffie possono sentire il suono (il dock e le cuffie sono collegati tra loro).
Metodo di utilizzo del cavo in fibra ottica:
1. Inserire il cavo di ricarica USB TYPE-C nell'interfaccia di ricarica del XDGTK2 per accenderlo, quindi ruotare il pulsante di accensione/spengimento sull'estremità ON e accenderlo.
2. Un'estremità del cavo in fibra ottica è collegata al dock di ricarica e l'altra estremità è collegata a un televisore, computer o altro dispositivo che supporta l'uscita audio in fibra ottica. In questo momento, la TV, il computer o un altro dispositivo sta riproducendo musica e le cuffie possono ascoltare ed emettere suoni.

***Nota:** la base è collegata sia al cavo audio da 3,5 mm che al cavo in fibra ottica. La base darà la priorità all'uso dell'uscita del cavo audio da 3,5 mm. Se la base richiede solo l'uscita del cavo in fibra ottica, l'audio da 3,5 mm deve essere scollegato.
Per caricare la cuffia
1. Poiché il prodotto è una batteria integrata non rimovibile e ricaricabile, utilizza il cavo di ricarica Type-C fornito per caricare.
2. Collegare il cavo di ricarica USB TYPE-C alla porta di ricarica XDGTK2 e collegare la testina USB a un caricatore USB (ricarica per auto, ricarica da viaggio, USB per computer, ecc.).
3. Il cavo di ricarica USB TYPE-C è collegato alla base di ricarica, la testina USB è collegata a un caricatore USB (ricarica per auto, ricarica da viaggio, USB del computer, ecc.) e gli auricolari Bluetooth sono inseriti nella base di ricarica per la ricarica.
4. Caricare completamente il prodotto prima del primo utilizzo. **Sono necessarie 2 ore** per la ricarica per un utilizzo futuro.
5. Durante la ricarica, la spia dell'auricolare Bluetooth diventa rossa e, quando è completamente carica, la spia diventa blu.

***Note:**
1. Quando le cuffie non sono in uso, si consiglia di caricarle almeno una volta ogni 2 mesi.
2. Durante la ricarica, le cuffie si spengono automaticamente.
Note: A. Si prega di scegliere il caricabatterie certificato dal produttore. B. Le prestazioni della batteria potrebbero diminuire con la ripetizione della ricarica e l'utilizzo del prodotto. È un fenomeno normale per tutte le batterie ricaricabili.
Specifiche:
Versione Bluetooth: V5.2
Batteria delle cuffie: 3.7 V/420 mAh
Tempo di utilizzo: 45 ore
Tempo di conversazione: 35 ore
Tempo di ricarica: 2 ore di ingresso
Tensione/Corrente: DC 5V/500mA

INFORMAZIONI BATTERIA
TIPO: mod. 802030 Li-Ion 3.7V 420mAh
PRODUTTORE: SHENZHEN MITACBATTER TECHNOLOGY CO., LTD.
INDIRIZZO: Shentong Science and Technology Park, No. 47, Kengwei Avenue, Shiyan Street, Bao'an District, Shenzhen, China
TELEFONO: +8615989866266
LOTTO: XDGTK2-24-6893

Avvertenze
1. Si prega di seguire le istruzioni per operare
2. Si prega di utilizzare la potenza in ingresso superiore a 500 mA per caricare l'auricolare, al fine di proteggere la batteria.
3. Conservare o utilizzare le cuffie in un ambiente a temperatura normale.
4. Tenere le cuffie lontano da fonti di calore, come radiatori, regolatori di aria calda, stufe o altri strumenti che generano calore.
5. Non bloccare le porte delle cuffie, come la porta del caricabatterie, la porta LED e il microfono, ecc.
6. Per proteggere l'udito e prolungare la durata delle cuffie, non è consigliabile regolare il volume al livello massimo per lungo tempo.
7. Qualunque sia la ragione per cui le cuffie danneggiano, non esitate a contattare il nostro personale post-vendita in tempo piuttosto che ripararle da soli. In caso contrario, accetterai senza assistenza post-vendita.